

Description

WAP-202

Radio internet, tuner FM RDS et tuner DAB+, lecteur MP3

- Interface Bluetooth
- Connexion réseau par prise LAN ou WLAN
- Accès à plus de 20000 stations radio
- Recherche émetteur selon le genre, nom station, lieu
- Streaming Média de données présentes sur le réseau (serveur UPnP)
- Fonction réception FM RDS
- Réception sans interférence de "Digital Radio" (DAB+)
- Entrée hôte USB pour lire directement des fichiers MP3, AAC, AAC+, WMA, WAVE et FLAC
- Fonction multi-pièces
- Utilisation simple par molette jogdial
- Grand affichage éclairé
- Egaliseur avec présets usine et utilisateur
- Shuffle Play et Repeat Folder par USB
- Commutation heure été / hiver
- Fonction programmateur, réveil avec Snooze
- Entrée Aux Front (jack 3,5 stéréo)
- Sortie casque (jack 3,5 stéréo)
- Entrée antenne FM 75 Ω , coaxial
- Branchement antenne SMA RP
- Livré avec télécommande infrarouge, antenne et antenne FM
- Installation en rack 482 mm 19", 1 U, étrier amovible

Caractéristiques techniques:

Type	radio internet, tuner FM RDS et DAB+, lecteur MP3
Média	Bluetooth, FM, DAB+, MP3, LAN/WLAN
Sortie, analogique	750 mV
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA DC 15 V/300 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 15 V
Alimentation (éventuellement alternative)	300 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44 x 245 mm
Poids	2,7 kg
Branchements	1 x jack 3,5 stéréo (Aux In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x jack 3,5 stéréo (casque), 1 x RJ45 (LAN) 1 x antenne Bluetooth 1 x antenne WLAN

produit: MONACOR

Type: WAP-202

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,325 x 0,135 x 0,6 m

Poids brut: 3,8 kg

Poids net: 3,02 kg

Poids article (sans accessoire): 2,7 kg